



Vogatore programmabile JK5077

SISTEMA FRENANTE	MAGNETICO CON REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLO SFORZO - ALIMENTATORE 8V
REGOLAZIONE DELLO SFORZO	MOTORIZZATA SU 16 LIVELLI
MASSA VOLANICA	6 kg
SCHERMO	1 FINESTRA LCD RETROILLUMINATA AZZURRA
VISUALIZZAZIONE	TEMPO, VOGATE, VOGATE PER MINUTO, DISTANZA, CALORIE, FREQUENZA CARDIACA, LIVELLO SFORZO, WATT
PROGRAMMI	MANUALE / 10 PREIMPOSTATI (16 LIVELLI) / 4 HRC: HRC1 FINO AL 55% DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA, HRC2 FINO AL 75% DELLA FTM, HRC3 FINO AL 95% DELLA FTM, THR FREQUENZA IMPOSTABILE DALL'UTENTE / 5 PERSONALIZZABILI E MEMORIZZABILI / 1 WATT COSTANTI / RECOVERY TEST (TEST SUL RECUPERO POST SFORZO)
RILEVAZIONE PULSAZIONI	RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO
FASCIA CARDIO	OPTIONAL
DIMENSIONI	162 x 55 x 87 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IN POSIZIONE VERTICALE	87 x 55 x 162 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IMBALLO	142 x 53 x 20,5 cm (LxWxH)
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
PESO NETTO	21,5 kg
PESO LORDO	25 kg
CODICE EAN	8031906550773
CERTIFICAZIONI	CE, RoHs, EN957

